D3SBA60
470u 200V
470u 200V
R3 150K
R4 150K
F1
CN1
230V-50HZ
T2
D3 1N4148
D4 1N4148
C7 10u 50V
R4 1
R8 2K7
D1 FR107
Q01 NT407F
D5 1N4148
D6 1N4148
C8 10u 50V
R5 1
R7 2K7
D2 FR107
Q02 NT407F
Q3 C945
Q4 C945
D10 FR104
D11 FR104
D12 1N4148
D19 1N4148
C40 10u 50V
C9 1u 250V
R8 51
C10 2n2
T1
C12 10n
R22 10
D26 FR104
D27 FR104
R21 4R7
C19 10n
D21 SBL2040CT
D22 ESAC83-004
C21 10n
C11 10n
R22 4R7
R9 4R7
D23 10DL2CZ
D24 FR104
D25 FR104
L1
D29 FR104
C23 220u 16V
R24 470
-12V
C24 220u 10V
R23 240
-5V
C03 2200u 16V
C28 2200u 16V
+12V
C27 1500u 10V
+5V
C26 1500u 6V3
R25 24
+3.3V
D28 FR104
R10 100
D14 1N4148
R13 1K5
D15 1N4148
C38 10n
R54 220K
R55 27K
R12 2K7
R11 2K7
R51 5K6
R52 27K
R56 2K7
R57 150K
R58 47K
C35 2u2 50V
R47 4K7
TL494
+IN1 +IN1 -IN1 -IN1 Vref OC VCC C2 E2 E1
+IN1 -IN1 FB DTC CT RT GND C1
R65 1K
D34 1N4148
R46 10K
R38 27K
C12 1u 50V
Q6 C945
R33 10K
R44 33K
R37 10K
C325 1n
R45 15K
R42 10K
R47 1K
D39 1N4148
R59 10K
D38 1N4148
C14 10n
R41 5K1
R40 10K
D33 1N4148
D39 1N4148
R48 33K
R50 100
C39 4.7u 50V
R64 68K
R60 15K
R61 100K
R33 15K
C36 10n
R63 100K
R49 1M
R62 27K
PS-ON
+5V
+12V
-5V
-12V
R17 1K2
ZD2 C13
D37 1N4148
R34 1K8
C37 0.47u 50V
D32 1N4148
R14 1K
LM339
R35 100K
R69 390K
R33 18K
C31 10n
R43 47K
R31 47K
C30 1n
R30 18K
R16 27K
R15 4K7
R29 560
+12V
+5V
T3
R501 680K
C503 4n7
R505 220K
D503 FR107
C502 47n
R504 330
D502 1N4148
Q2 C3150
Q1 C945
R506 2K
C51 22n
R502 2R2
D501 1N4148
R508 2K7
ZD1 C6V8
R507 22
IC3 817
R509 39
R510 1K
C504 100n
R513 4K7
IC4 TL431
R51 5K
R512 4K7
D04 FR104
D03 1N5819
L01
C22 100u 50V
C04 470u 10V
C06 470u 10V
R66 100
+5VSB
PG
SHIDO
SWITCHING POWER SUPPLY
MODE:ATX-250W
ITEM NO:LP-6100
DC OTPUT(MAX)
+5V 22.0A
-5V 0.6A
+12V 6.0A
-12V 0.8A
+3,3V 14.0A
+5VSB 1.0A
This message disappears after registration. http://www.contenta-images2pdf.com